

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Ο εκτυπωτής G20i αποτελεί συμπαγή εκτυπωτή, θερμικής εκτύπωσης inkjet που προορίζεται για την εκτύπωση δεδομένων σε προϊόντα που παρέχονται από τον χρήστη σε βιομηχανικές γραμμές παραγωγής.
 Ο εκτυπωτής G20i χρησιμοποιεί κασέτα μελανιού Domino BK640 ως μηχανή εκτύπωσης.
 Ο έλεγχος του εκτυπωτή G20i εκτελείται μέσω ασύρματου πληκτρολογίου USB, μέσω Bluetooth σε συσκευή Android ή μέσω υπολογιστή που έχει συνδεθεί μέσω USB.
 Για περαιτέρω οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προϊόντος G20i που διατίθεται στη διεύθυνση: www.DominoCaseCoding.com

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μήκος:	107,5 mm (4,23")
Πλάτος:	74,5 mm (2,93")
Ύψος:	83 mm (3,27")
Βάρος:	450g
Μονάδα τροφοδοσίας:	12V, 5,0A, 60W
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος:	48W
Εύρος θερμοκρασίας:	+5°C έως +50°C (+41°F έως +122°F)
Εύρος υγρασίας:	10% έως 90%, μη συμπυκνόμενο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Εκτυπωτής G20i	Σφιγκτήρας βάσης	Σφιγκτήρες x2
Σφιγκτήρας προστασίας από κραδασμούς	Ράβδοι στρογγυλής διατομής	Βίδες x10
Ασύρματο πληκτρολόγιο USB	Καλώδιο USB	
Προσαρμογέας ρεύματος	Εργαλεία	Καλώδιο γείωσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BLUETOOTH

Σκόπιμη συχνότητα πομπού:	2400-2483.5MHz
Σκόπιμη μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς:	2.75mW
Τύπος κεραιάς	Ενσωματωμένη (μη αποσπώμενη)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΕΤΑΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της κασέτας μελανιού.
- Τοποθετήστε την κασέτα μελανιού στον εκτυπωτή G20i.
- Κλείστε το άγκιστρο.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Έναρξη εκτύπωσης με χρήση του ασύρματου πληκτρολογίου USB:

- Από το Main menu, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε το πεδίο **Operation**.
- Πατήστε το κουμπί **Enter**.
- Πατήστε το κουμπί **Enter** για να επιλέξετε **Start**.

ΡΥΘΜΙΣΗ BLUETOOTH

Έλεγχος του εκτυπωτή από συσκευή Android μέσω Bluetooth:

- Από το Main menu, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε το πεδίο **Settings** και πατήστε το κουμπί **Enter**.
- Επισημάνετε το πεδίο **Bluetooth** και πατήστε το κουμπί **Enter**.
- Ορίστε το στοιχείο **Active** στην επιλογή **Enable**.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Διακοπή εκτύπωσης με χρήση του ασύρματου πληκτρολογίου USB:

- Από το Main menu, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε το πεδίο **Operation**.
- Πατήστε το κουμπί **Enter**.
- Πατήστε το κουμπί **Enter** για να επιλέξετε το στοιχείο **Stop**.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δημιουργία μηνύματος με χρήση του ασύρματου πληκτρολογίου USB:

- Από το Main menu, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε το πεδίο **Message** και πατήστε το κουμπί **Enter**.
- Πατήστε το κουμπί **Enter** για να επιλέξετε **Create New**.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε το πεδίο **Normal font** ή **Uppercase font** και πατήστε το κουμπί **Enter**.
- Επισημάνετε το απαιτούμενο μέγεθος γραμματοσειράς και τον αριθμό γραμμών κειμένου και πατήστε το κουμπί **Enter**.
- Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα στοιχείο κειμένου στο μήνυμα ή πατήστε το κουμπί **Εισαγωγή** για να εισαγάγετε άλλους τύπους δεδομένων.
- Πατήστε το κουμπί **ESC** μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
- Επιλέξτε το στοιχείο **Save** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στην εσωτερική μνήμη ή επιλέξτε το στοιχείο **No** για να απορρίψετε το μήνυμα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Αξιολογήστε την επικινδυνότητα του χώρου πριν εγκαταστήσετε τον εκτυπωτή.
 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης έχει τοποθετηθεί στον σφιγκτήρα προστασίας από ηλεκτροπληξία και ότι έχει συνδεθεί σε κατάλληλο σημείο γείωσης, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Εισαγάγετε τον εκτυπωτή G20i στον σφιγκτήρα προστασίας από κραδασμούς.
- Τοποθετήστε το καλώδιο γείωσης στον σφιγκτήρα βάσης.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή Domino G20i στη συσκευή Android.
- Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή Android.
- Ανοίξτε την εφαρμογή του εκτυπωτή G20i.
- Επιλέξτε **Εκτυπωτής**.
- Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- Επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή όταν εμφανιστεί στη λίστα Εκτυπωτές.
- Επιλέξτε **Σύνδεση**.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

- Εισαγάγετε το δέκτη του πληκτρολογίου USB στην υποδοχή του πληκτρολογίου USB.
- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (παρέχονται) στο πληκτρολόγιο.
- Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα ρεύματος που παρέχεται.

- Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στην υποδοχή 12 VDC.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος σε πηγή ρεύματος.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Διαβάστε το σχετικό Φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS) πριν την αποθήκευση, το χειρισμό, τη μεταφορά ή τη χρήση των κασετών μελανιού.
- Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την παροχή ρεύματος πριν εκτελέσετε εργασίες σύνδεσης καλωδίων.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τα κινούμενα εξαρτήματα της γραμμής παραγωγής.
- Χρησιμοποιήστε μόνο πανάκια καθαρισμού που δεν αφήνουν χνούδια για τον καθαρισμό των ακροφυσίων των κασετών.
- Καθαρίστε τα ακροφύσια των κασετών σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου προϊόντος που διατίθενται στη διεύθυνση: www.DominoCaseCoding.com
- Προστατεύστε τις κεφαλές εκτύπωσης από προσκρούσεις προσαρμόζοντας και ευθυγραμμίζοντας κατάλληλα τα πλευρικά στοιχεία και τους οδηγούς του προϊόντος.
- Μην ανοίγετε εξαρτήματα του εκτυπωτή ή των κεφαλών εκτύπωσης που περικλείονται σε περιβλήμα. Αυτά τα εξαρτήματα περιέχουν τμήματα που δεν μπορούν να συντηρηθούν από το χρήστη.
- Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κατά το χειρισμό του εκτυπωτή G20i.
- Ο εκτυπωτής G20i προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην λειτουργείτε τον εκτυπωτή σε εξωτερικό χώρο ή σε περιβάλλον εκτός του προκαθορισμένου εύρους λειτουργίας.
- Για επιπρόσθετες πληροφορίες στη γλώσσα της περιοχής σας, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.DominoCaseCoding.com